



FIX BEE EYE

Skrócona Instrukcja Obsługi

1. OPIS FUNKCJI MENU:

wyświetlacz	Zakres	Funkcje + działanie
d001	001-512	Ustawianie adresu DMX 512
CH05	05 / 06 / 08	Wybór trybu działania 5/6/8 kanałów
T 30	00-99	Wyświetla aktualną temperaturę
r255	000-255	Czerwony
G255	000-255	Zielony
b255	000-255	Niebieski
u255	000-255	Biały
FF99	00-99	Stroboskop od wartości 01; (wolno - szybko)
F000	000-255	000-128: pozycja soczewki 0-360° 129-190: Obrót soczewki w przód (wolno-szybko) 191-255: Obrót soczewki w tył (wolno-szybko)
CC99	00-99	Skokowa zmiana koloru (wolno-szybko)
DE99	00-99	Płynna zmiana koloru (wolno-szybko)
SH 1	1-3	SH 1: Szybki program auto 1 SH 2: Szybki program auto 2 SH 3: Wolny program auto
SU00	00-99	Czułość wbudowanego mikrofonu (niska-wysoka)

2. Opis trybów DMX

5CH	Zakres	Funkcja
1	0-255	Czerwony
2	0-255	Zielony
3	0-255	Niebieski
4	0-255	Biały
5	0-128 129-190 191-255	Pozycja soczewki Obrót soczewki w przód (wolno-szybko) Obrót soczewki w tył (wolno-szybko)
6CH	Zakres	Funkcja
1	0-255	Ściemnianie
2	0-255	Czerwony
3	0-255	Zielony
4	0-255	Niebieski
5	0-255	Biały
6	0-128 129-190 191-255	Pozycja soczewki Obrót soczewki w przód (wolno-szybko) Obrót soczewki w tył (wolno-szybko)
8CH	Zakres	Funkcja
1	0-255	Ściemnianie
2	0-255	Czerwony
3	0-255	Zielony
4	0-255	Niebieski
5	0-255	Biały
6	000-006 007-255	Otwarte Stroboskop (wolno-szybko)
7	0-25 26-50 51-100 101-150 151-200 201-225 226-250 251-255	Tryb DMX Wybór koloru Skokowa zmiana koloru (wolno-szybko) Płynna zmiana koloru (wolno-szybko) Szybki program auto 1 Szybki program auto 2 Wolny program auto Tryb sterowania dźwiękiem (czułość niska-wysoka)
8	0-128 129-190 191-255	Pozycja soczewki Obrót soczewki w przód (wolno-szybko) Obrót soczewki w tył (wolno-szybko)

Specyfikacja	
Pobór mocy	60 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Częstotliwość napięcia	50 - 60 Hz
Typ diody	4 w 1
Ilość diod	6
Moc diody	10 W
Wyświetlacz	LED - 4 znaki
Sterowanie	4 przyciski
Tryby pracy	DMX, Auto, Master/Slave, Sound
Kąt świecenia	25°
Ściemnianie	płynne 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	5/6/8
Standard DMX	DMX512
DMX IN	XLR
DMX OUT	XLR
Stopień ochrony IP	IP20
Rodzaj obudowy	Metal
Chłodzenie	tak